РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

JAMBOX[™] by JAWBONE

SHAKOMCTBO C JAMBOX

Познакомьтесь с Jawbone Jambox первым в мире интеллектуальным динамиком и спикерфоном.

Беспроводное устройство JAMBOX позволяет насладиться прекрасным звуком и при этом избавиться от кабелей и док-станций. JAMBOX можно использовать повсюду для воспроизведения музыки, саундтреков к фильмам и играм, для громкой связи. Это отличный аксессуар для любого мобильного телефона, MP3-плеера, планшета или ноутбука.

С JAMBOX любое аудио прозвучит на полную громкость.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЈАМВОХ



ВLUETOOTH ® (беспроводное вещание)

СТЕРЕО 3.5 мм (проводное вещание)

ЗАРЯДКА И ОБНОВЛЕНИЕ ЈАМВОХ



USB

(обновление на сайте MYTALK)

СОДЕРЖАНИЕ

	УСТРОЙСТВО ЈАМВОХ™	СТРАНИЦА	4
	ЗАРЯДКА БАТАРЕИ		6
	подключение		7
2	СЛУШАЙТЕ		10
3	ГОВОРИТЕ		1
	НАСТРОЙКА И ОБНОВЛЕНИЕ		12
	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК		13
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		14
	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ		15



ПОСМОТРИТЕ УЧЕБНЫЕ ВИДЕО НА JAWBONE.COM/SUPPORT

УСТРОЙСТВО ЈАМВОХ™



кнопки




КНОПКА ПРИЕМА

Кнопка используется для приема и окончания вызова, доступа к приложениям DialApps, таким как голосовой набор (нажмите и удерживайте в течение 2 с), получения информации о заряде батареи (нажмите один раз).

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Для увеличения и уменьшения громкости используйте кнопки ПЛЮС и МИНУС.

ли индикатор...




МИГАЕТ КРАСНЫМ Низкий заряд батареи. Устройство необходимо зарядить.

МИГАЕТ КРАСНЫМ И БЕЛЫМ ЈАМВОХ находится в режиме сопряжения и может быть подключено к мобильному телефону или устройству Bluetooth. Для подключения выберите настройки Bluetooth на мобильном телефоне.

HA MITALA)

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Для максимальной производительности, полностью зарядите Ваш JAMBOX перед использованием.



ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ

Устройство JAMBOX можно заряжать от сети или от компьютера с помощью шнура Micro-USB

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОСТАВШИЙСЯ ЗАРЯД БАТАРЕИ В режиме ожидания нажмите КНОПКУ ПРИЕМА

ПРИ НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ Индикатор мигает КРАСНЫМ

ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДЕННОЙ БАТАРЕЕ Индикатор загорается БЕЛЫМ

РИМЕЧАНИЕ. Батарея заряжается на 80% за

ПРИМЕЧАНИЕ. Батарея заряжается на 80% за 1,5 ч. Для полной зарядки требуется 2,5 ч.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Устройство JAMBOX можно подключить с помощью Bluetooth или через стереовход 3,5 мм.



BLUETOOTH * СТЕРЕО 3.5 мм (беспроводное вещание) (проводное вещание)

При использовании JAMBOX в качестве спикерфона надо иметь в виду, что встроенный микрофон работает только в том случае, если он подключен через Bluetooth.

1.1 БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



JAMBOX обеспечивает беспроводную передачу аудиосигнала с любого устройства Bluetooth, расположенного в радиусе 10 м.
См. Указания на следующей странице.

1.2 ПОДГОТОВКА ЈАМВОХ К СОПРЯЖЕНИЮ

- 1 Удерживайте ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ в верхнем положении около 3 с.
- 2 ИНДИКАТОР начинает мигать красным и белым. Устройство сообщает, что можно выполнить сопряжение.
- 3 Отпустите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ в среднее положение («Включено»).







ПОДГОТОВКА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ДРУГОГО УСТРОЙСТВА ВКЛЮЧИТЕ Bluetooth®.

НА ІРНОМЕ, ІРОД, ИЛИ ІРАД

Выберите НАСТРОЙКИ>ОБЩИЕ> и включите BLUETOOTH

HA BLACKBERRY

Выберите HACTPOЙКИ/ОБЩИЕ>BLUETOOTH и включите его

НА ДРУГИХ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНЫХ ТЕЛЕФОНАХ

Зайдите на JAWBONE.COM/PAIRING или воспользуйтесь руководством пользователя для мобильного телефона.

1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Выберите настройки Bluetooth на устройстве.

ДОБАВЬТЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ ВЫПОЛНИТЕ ПОИСК

После того как появится надпись «JAMBOX от Jawbone», выберите её.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, ВВЕДИТЕ

Код доступа "0000"

Действия выполняются один раз для каждого устройства. Для сопряжения JAWBOX с другим устройством повторите пункты 1.2-1.4. 1.5 ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ PLUG & PLAY Bluetooth отсутствует? JAMBOX можно также подключить через стереовход 3,5 мм



Звуковой сигнал с любого устройства можно получить через разъем наушников или аудиовыход.



2 СЛУШАЙТЕ...

2.1 GET THE BEST SOUND

Чтобы качество воспроизведения было наилучшим, динамик Jawbone JAMBOX должен стоять на своем основании передней панелью к слушателю.

При беспроводном подключении через Bluetooth следует установить максимальный уровень громкости мобильного телефона или другого устройства, а затем использовать КНОПКИ ПЛЮС и МИНУС на JAMBOX.

При подключении через стереовход 3,5 мм возможно искажение звука с мобильного телефона или устройства, если уровень громкости слишком высокий. В этом случае уменьшите уровень громкости на телефоне или другом устройстве, после чего настройте уоровень громкости на JAMBOX.

2.2 ГОЛОСОВЫЕ СООБШЕНИЯ

Jawbone JAMBOX сообщит пользователю важную информация, такую как оставшийся заряд батареи или номео входящего вызова.

ЗАРЯД БАТАРЕИ

Чтобы узнать оставшийся заряд батареи, нажмите КНОПКУ ПРИЕМА. При низком заряде батареи система автоматически сообщит об этом.

2.3 ПРИОРИТЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Incoming and Входящие и исходящие вызовы всегда имеют более высокий приоритет, чем воспроизведение аудиозаписей. Аудиосигнал, поступающий на стереовход 3,5 мм, имеет более высокий приоритет, чем беспроводное подключение по Bluetooth.calls will always take

3 ГОВОРИТЕ...

JAMBOX можно использовать в качестве беспроводного спикерфона. Для этого достаточно говорить в сторону передней панели. Примечание. Встроенный микрофон работает только в том случае, если он подключен через Bluetooth.

3.1 ПРИЕМ/ОКОНЧАНИЕ ВЫЗОВА

Чтобы принять или окончить вызов, нажмите КНОПКУ ПРИЕМА на устройстве Jawbone JAMBOX.

СБРОС ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

Нажмите и удерживайте КНОПКУ ПРИЕМА в течение 2 с

3.2 ВЫЗОВ

Наберите на мобильном телефоне номер вызываемого абонента. Говорите и слушайте через Jawbone JAMBOX.

АКТИВАЦИЯ DIALAPP

Нажмите и удерживайте КНОПКУ ПРИЕМА, пока не услышите сигнал, затем отпустите её и следуйте голосовым подсказкам. Приложение Voice Dial предварительно загружено.

ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Дважды нажмите КНОПКУ ПРИЕМА

3.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Чтобы отключить встроенный микрофон, нажмите КНОПКИ ПЛЮС и МИНУС, после чего удерживайте их в течение 2с. пока не услышите.

3.4 ОДНОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Чтобы принять еще один вызов, нажмите КНОПКУ ПРИЕМА.

НАСТРОЙКА И ОБНОВЛЕНИЕ

С помощью Jawbone MYTALK устройство Jawbone JAMBOX можно настраивать и обновлять через Интернет.

□ Постетите MYTALK.JAWBONE.COM

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы платформа MYTALK могла распознать JAMBOX, при подключении через USB устройство должно быть включено.

ОБНОВЛЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Убедитесь, что вы используете последнюю версию ПО Jawbone JAMBOX. Для этого войдите на МУТАLК.JAWBONE.COM и подсоедините устройство.
Питание JAMBOX должно быть включено.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- ИСКАЖЕНИЕ ЗВУКА
- А Уменьшите уровень громкости JAMBOX и/или телефона или другого устройства. (См. Раздел 2.1 «Оптимальное качество звучания».)
- В Убедитесь, что батарея заряжена. Если это не так, зарядите JAMBOX через разъем USB.
- 2 НЕДОСТАТОЧНАЯ ГРОМКОСТЬ
- Увеличьте уровень громкости телефона/устройства или JAMBOX.
- В Убедитесь, что батарея заряжена.
- с Присоедините JAMBOX к телефона / устройству через стереокабель 3,5 мм.

- НЕ УДАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH
- A Убедитесь, что телефон/устройство является Bluetooth-совместимым.

В Следуйте указаниям в разделе

- «Подключение» на с.7

 С Посетите www.iawbone.com/support
- потеря или оспабление сигнала при
- использовании вциетоотн

 A Передвиньте Jawbone JAMBOX ближе
- к телефону/устройству.

 В Убедитесь, что батарея заряжена.
- С Выключите JAMBOX и телефон / устройство, включите питание повторно

и вновь установите соединение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВРЕМЯ РАБОТЫ Около 10 часов (зависит от содержания и громкости аудиозаписей)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 2Вт х 2 < 0.1% коэффициент нелинейных искажений

ВЫХОД 85дБ при 0.5м

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ 60Гц - 20кГц

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР 5В, 550мА, макс 2.5Вт

ГАБАРИТЫ 151мм x 57мм x 40мм

ВЕС 347гр.

УДАЛЕНИЕ ОТ УСТОЙСТВА BLUETOOTH 10м

